

# Сенсорный смеситель BINOPTIC MIX

Арт. 478МСН

От батареи

## ОПИСАНИЕ

Сенсорный смеситель BINOPTIC MIX - Арт. 478МСН

Сенсорный смеситель для раковины, на поверхность :

Независимый электронный блок IP65.

Питание от литиевой батареи 6 V (123).

Базовый расход 3 л/мин при давлении 3 бара, регулируется от 1,5 до 6 л/мин.

Регулятор струи с защитой от налета.

Регулируемое периодическое ополаскивание (базовая установка на ~60 сек каждые 24 часа после последнего использования).

Активный инфракрасный детектор присутствия, удобно расположен на конце излива.

Корпус из хромированной латуни.

Гибкие шланги PEX M3/8" с фильтрами и обратными клапанами.

Крепления усилены 2 стержнями из нержавеющей стали.

Антиблокировочная защита против блокировки в открытом положении.




Излив с гладкой внутренней поверхностью и маленьким объемом (препятствует образованию бактериальных ниш).

Боковой регулятор со стандартной ручкой и регулируемым стопором максимальной температуры.

Гарантия 30 лет.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сенсорный смеситель BINOPTIC MIX - Арт. 478МСН

Подключение	От батареи 6 V
Соединение	M3/8"
Технология	Сенсорный
Высота падения	110 мм
Длина излива	135 мм
Расход	3 л/мин
Стандарты	ACS   
Гарантия	



## ПРЕИМУЩЕСТВА



Независимый электронный блок IP65



Экономия воды до 90 %



Абсолютная гигиеничность: бесконтактное управление



Ополаскивание как антибактериальная профилактика

